

MAXTRACK®

## Kabelloser Audioadapter Flugzeug-Bluetooth-Sender

MT 3 L  
Benutzerhandbuch



10 Mts  
Abdeckungsbereich

Stunden  
Sendezeit  
(ungefähr)

Li-Polymer

DE

### 1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren drahtlosen Audioadapter entschieden haben. Dieses Gerät ist ein Bluetooth-Sender.

### 2. Spezifikationen:

- Bluetooth-Version: V5.0+EDR
- Bluetooth-Frequenz: 2402MHz - 2480MHz
- Unterstützungsprotokoll: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-Entfernung: 10 m (freie Sicht)
- Ladeingang: DC 5V, 1A
- Eingebauter Akku: 200mAh

### 3. Verpackungsinhalt:


- Adapter \*1 Stück
- Bedienungsanleitung \*1 Stück
- USB-Ladekabel \*1 Stück
- 3,5-mm-Audioverbindungskabel \*1 Stück
- Cinch Kabel \*1 Stück

### 4. Aussehen:



Micro-USB-Ladeanschluss


DE-1



3,5-mm-Audiostecker

### 5. Zwei speziell entwickelte Audio-Stecker:

Der Adapter Audio Head ist faltbar; Schließen Sie dieses Gerät während des Gebrauchs an Audioquellen mit seinem dualen (A) oder einzelnen Aux-Audiokopf (B) an, wie unten im Bild gezeigt. Hinweis: Verwenden Sie für Audioquellen mit einer einzelnen Aux-Ausgangsbuchse den Stereo-Aux-Kopf dieses Geräts zum Anschließen.



### 6. Funktionaler Betrieb

A. Es hat einen eingebauten Akku für langen Standby. Bitte laden Sie dieses Gerät vor der Verwendung vollständig auf.

B. Um dieses Gerät mit einem Micro-USB-Kabel aufzuladen, leuchtet die rote Kontrollleuchte während des Ladevorgangs. Wenn sie vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote Kontrollleuchte.

C. Power ON/OFF----Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste (MFB) für 3 Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie MFB drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

D. Wenn es erfolgreich gekoppelt ist, klicken Sie einmal auf MFB, um die Verbindung zu trennen, klicken Sie erneut, um erneut zu suchen. Wenn die Verbindung getrennt ist, blinkt die blaue Anzeigelampe langsam und wird nach 5 Minuten ohne Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät automatisch ausgeschaltet, Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher usw. Wenn das Gerät sucht und koppelt, blinkt die blaue Kontrollleuchte schnell und das blaue Licht bleibt nach erfolgreicher Verbindung an.

E. Doppelklicken Sie auf MFB, um die bestehende Kopplung zu löschen und neu zu suchen. Während des Suchens und Koppelns blinkt die blaue Kontrollleuchte schnell.

DE-2

F. Niederspannungsanzeige ---- 5 Minuten vor dem Herunterfahren auffordern, blaue Kontrollleuchte blinkt zweimal jede Sekunde  
G. Automatisches Abschalten----Wenn das Gerät 60 Sekunden nach dem Einschalten nicht verbunden ist, blinkt das blaue Licht langsam. Wenn das Gerät die Suche beendet, drücken Sie kurz die MFB, um die Suche und das Pairing neu zu starten. Wenn das Gerät länger als 5 Minuten nicht verbunden ist, erlischt das blaue Licht und das Gerät schaltet sich aus.

H. Zum Koppeln mit einem Bluetooth-Kopfhörer

Zwei Schritte zum Anschließen:

Schritt 1: Drücken Sie 3-5 Sekunden, um den Bluetooth-Sender einzuschalten, und rufen Sie dann den Kopplungsmodus auf

Schritt 2: Während der Suche und Kopplung blinkt die blaue Anzeige schnell. Nach erfolgreicher Verbindung bleibt die blaue Anzeigelampe an.

### Betrieb

Schritt 1:  
Zum Einschalten lange drücken



Schritt 2:  
Wählen Sie ein Kabel zum Anschließen an einen Fernseher oder PC



Schritt 3:  
Schalten Sie den Ohrbus oder den Kopfhörer ein



Schritt 4:  
Erfolgreich gekoppelt  
Blaulicht bleibt an



DE-3

Notiz:

1. Bitte halten Sie Bluetooth-Kopfhörer und dieses Gerät während des Pairings in der Nähe.
2. Dieses Gerät kann nur ein Bluetooth-Gerät gleichzeitig verbinden, z.B.: Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher usw.

### 7. Tipps

1. Verschiedene Bluetooth-Geräte (z. B. Bluetooth-Headsets) haben aufgrund unterschiedlicher Bluetooth-Chiplösungen und verwendeter Übertragungsprotokolle unterschiedliche Suchverbindungszeiten.
2. Wenn die Pairing-Verbindung fehlschlägt oder längere Zeit keine erfolgreiche Verbindung herstellen kann, schalten Sie dieses Gerät bitte aus und schalten Sie es wieder ein und verbinden Sie es erneut.
3. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht oder reparieren Sie es nicht selbst.

Hiermit erklärt Transmedia Kabelverbindungen GmbH,

dass der Kabellose Audioadapter (MT 3 L)

die Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter

der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.transmedia-germany.com/download>



Transmedia Kabelverbindungen GmbH,  
Profilstr. 11, D-58093 Hagen

Revised 0  
2023

DE-4